

Ladegerät 12V /DC

MSP-C-AH-00900



Spezifikationen & bestelinformationen

Eingangsspannung	100-240 VAC 50-60Hz	Abmessung	405x99x160mm
Eingangsstrom	700-500mA	Ersetzt Artikel Nr. Arjo	NCA1000-EU
Ausgangsspannung	12 Volt DC	Verpackung	Einzelpackung, 50 stück pro pallet
Ausgangsstrom	500mA	M.O.Q.	1 stück
IP Class Ladegerät	IP40	Liefertermin	2 Arbeitstage
Betriebstemperatur	0°C to +40°C	Artikelnummer	MSP-C-AH-00901 für EU MSP-C-AH-00902 für UK MSP-C-AH-00903 für AUS MSP-C-AH-00904 für USA
Lagertemperatur	-40°C to +70°C	Zertifizierung	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Gehäusefarbe	Blau RAL5007, Schwarz	Zertifikate	CE

100% kompatibel

- Concerto

- Arjo 102193

Designverbesserungen



Intelligenter: Sobald der Akku aufgeladen ist, arbeitet das Ladegerät als Erhaltungsladegerät weiter



Stärkeres Verpackungsmaterial



Sicherer durch Funktion, die Überhitzung und Kurzschluss verhindert



MDR informationen

Dieses Ersatzteil entspricht MDR (EU) 2017/745 (EU MDR). Diese Ersatzteil ist so entwickelt, dass sie die Funktion des Geräts wiederherstellen, ohne die Leistungs- und Sicherheitseigenschaften zu beeinträchtigen.

Sie können unser Datenblatt als Erklärung gegenüber zuständigen EU Behörden verwenden.

Entdecken Sie mehr Zubehör oder Alternativen in unserem Online-Shop



**Ladegerät für Wandmontage SLA
24V/DC**

MSP-C-AH-00200



Ladegerät/SLA 24V/DC

MSP-C-AH-00400



Batteriepack 24V/DC 5Ah

MSP-A-AH-00120